

# HHD3E-DP(JD-5)40-160A (一组常开常闭转换触点)

**C-Lin** 欣灵电气



扫描二维码查看产品文档

## 联系电话

电话: 0533-2286611

微信: 18053391986

单 价: **123.00**      装箱数: 45

## 产品属性

工作电源: AC220V、AC380V 50Hz

电流范围: 40~160A 保护功能: 断相、三相不平衡、过载、堵转、启动避让  
显示方式: 发光管指示状态 整定方式: 电位器静态量化标定  
启动避让: 2~60s 连续可调  
复位方式: 断电复位  
触点形式: 一组常闭常开转换触点  
触点容量: 3A AC380V(阻性)  
外形尺寸: 155×60×111mm  
安装方式: 装置式

保护功能: 断相、三相不平衡、过载、堵转、启动避让

显示方式: 发光管指示状态

整定方式: 电位器静态量化标定

启动避让: 2~60s 连续可调

复位方式: 断电复位

触点形式: 一组常闭常开转换触点

触点容量: 3A AC380V(阻性)

外形尺寸: 155×60×111mm

安装方式: 装置式

HHD3E-□P 智能电动机保护器是一款先进的电动机保护装置，适用于工业自动化、电力系统、石油、化工、冶金、煤炭、轻工、纺织等多个领域。它采用高精度测量技术和智能算法，实时监测电动机运行状态，具备过载、堵转、断相、三相不平衡、过压、欠压等多种保护功能，有效保障电动机安全运行。

该保护器支持智能设定与记忆功能，通过按键整定方式设定额定电流等参数，具备故障电流自锁技术，保护后能显示故障时的电流值及类别，为电动机的安全运行提供全面保障。

更多详细内容请电话咨询

**欣米电气**